

FIAMM-GS

Разряд при постоянном значении мощности (Ватт).

- Конечное напряжение 1.70 В/элемент

Время	5мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
FG11201	230 Вт	155 Вт	118 Вт	98 Вт	74 Вт	45 Вт	25 Вт	18 Вт	11,5 Вт	7,8 Вт	6,6 Вт	3,6 Вт
FG20721	318 Вт	207 Вт	160 Вт	122 Вт	92 Вт	54 Вт	32 Вт	23 Вт	14,5 Вт	10,1 Вт	8 Вт	4,4 Вт
FG21202	460 Вт	310 Вт	236 Вт	196 Вт	148 Вт	90 Вт	50 Вт	36 Вт	23 Вт	15,6 Вт	13,2 Вт	7,2 Вт
FG21803	700 Вт	515 Вт	409 Вт	330 Вт	260 Вт	140 Вт	95 Вт	58 Вт	37 Вт	25 Вт	21 Вт	11 Вт
FG22703	1150 Вт	780 Вт	590 Вт	431 Вт	330 Вт	200 Вт	115 Вт	83 Вт	53 Вт	35 Вт	30 Вт	16 Вт
FG24204	1697 Вт	1175 Вт	921 Вт	784 Вт	595 Вт	320 Вт	195 Вт	139 Вт	91 Вт	53 Вт	44 Вт	24 Вт
FG27004	2291 Вт	1586 Вт	1288 Вт	1091 Вт	832 Вт	515 Вт	314 Вт	222 Вт	147 Вт	86 Вт	72 Вт	39 Вт

- Конечное напряжение 1.80 В/элемент

Время	5мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
FG11201	200 Вт	138 Вт	112 Вт	92 Вт	72 Вт	44 Вт	25 Вт	17,5 Вт	11,5 Вт	7,8 Вт	6,4 Вт	3,6 Вт
FG20721	280 Вт	186 Вт	148 Вт	114 Вт	86 Вт	52 Вт	31 Вт	22 Вт	14 Вт	9,4 Вт	7,8 Вт	4,2 Вт
FG21202	400 Вт	276 Вт	224 Вт	184 Вт	144 Вт	88 Вт	50 Вт	35 Вт	23 Вт	15,6 Вт	12,8 Вт	7,2 Вт
FG21803	624 Вт	435 Вт	360 Вт	300 Вт	231 Вт	136 Вт	90 Вт	56 Вт	36 Вт	25 Вт	20 Вт	10 Вт
FG22703	1000 Вт	712 Вт	541 Вт	404 Вт	318 Вт	194 Вт	113 Вт	80 Вт	52 Вт	34 Вт	29 Вт	15 Вт
FG24204	1460 Вт	1046 Вт	857 Вт	730 Вт	550 Вт	315 Вт	190 Вт	135 Вт	80 Вт	52 Вт	43 Вт	23 Вт
FG27004	1971 Вт	1464 Вт	1195 Вт	1030 Вт	768 Вт	506 Вт	307 Вт	219 Вт	144 Вт	84 Вт	69 Вт	37 Вт

Разряд при постоянном значении тока (Ампер).

- Конечное напряжение 1.70 В/элемент

Время	5мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
FG11201	45 А	28,5А	21,5А	17,5А	13,5А	8 А	4,7А	3,3А	2,1А	1,44А	1,17А	0,63А
FG20721	26 А	17 А	13 А	10,5А	8 А	4,9А	2,8А	1,95А	1,25А	0,86А	0,70А	0,38А
FG21202	45 А	28,5А	21,5А	17,5А	13,5А	8 А	4,7А	3,3А	2,1А	1,44А	1,17А	0,63А
FG21803	63,1А	41,2А	31,5А	25,5А	19,4А	11,9А	6,8А	4,7А	3 А	2,08А	1,70А	0,92А
FG22703	94,9А	58,5А	44,2А	36,4А	26,6А	16,9А	10,5А	7,3А	4,7А	3,2А	2,62А	1,42А
FG24204	125 А	91,4А	72,5А	59,6А	42,9А	27 А	16,2А	11,2А	7,2А	5,0А	4,10А	2,19А
FG27004	263 А	172 А	131 А	106 А	81,1А	49,7А	28,4А	19,7А	12,6А	8,7А	7,1А	3,9А

- Конечное напряжение 1.80 В/элемент

Время	5мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	5 ч.	8 ч.	10 ч.	20 ч.
FG11201	37 А	26,5А	20,5А	16,5А	12,5А	7,8 А	3,7А	3,3А	2,1А	1,40А	1,13А	0,63А
FG20721	21,5 А	16 А	12 А	10 А	7,6 А	4,8А	2,7А	1,9А	1,25А	0,84А	0,68А	0,38А
FG21202	37 А	26,5А	20,5А	16,5А	12,5А	7,8 А	4,7А	3,3А	2,1А	1,40А	1,13А	0,63А
FG21803	52,5А	39,1А	29,3А	24,4А	18,5А	11,7А	6,6А	4,6А	3,1А	2,05А	1,66А	0,92А
FG22703	78 А	48,1А	39 А	32,5А	23,5А	15,6А	9,8А	6,9А	4,5А	3,0А	2,46А	1,42А
FG24204	114,4 А	83 А	68 А	58 А	42 А	26,5 А	15,9А	10,9А	7,2А	4,9А	3,92А	2,19А
FG27004	218 А	162 А	121 А	101 А	77 А	48,6А	27,3А	19,2А	12,6А	8,5А	6,90А	3,90А

Серия FG

Тип	Номинальное напряжение (В)	Емкость (Ач)				Вес (г)	N° рис. по расположению клемм	Габар. размеры (мм)				Макс. ток разряда (А)	Температура (°C)			Макс. ток заряда (А)	Клемма
		Скорость разряда для 20 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 10 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 5 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 1,5 ч. 1,75 В/эл.			L	W	H	TH		Заряд	Разряд	Хранение		
PA4V-0,5C1	4	0,50	0,46	0,40	0,30	62	10	39	14	50	50	2,0				0,125	CONTACT
PA6V-	6	0,50	0,46	0,40	0,30	92	10	57	14	50	50	2,0				0,125	LEAD WIRE +

Тип	Номинальное напряжение (В)	Емкость (Ач)				Вес (г)	№ рис. по расположению клемм	Габар. размеры (мм)				Макс. ток разряда (А)	Температура (°С)			Макс. ток заряда (А)	Клемма
		Скорость разряда для 20 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 10 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 5 ч. 1,75 В/эл.	Разряд за 1,5 ч. 1,75 В/эл.			L	W	H	TH		Заряд	Разряд	Хранение		
0,5W2																	SOCRET
FG40405	4	4,00	3,85	3,60	3,00	510	9	48	35,5	119	119	24,0				1,000	CONTACT
FG40452	4	4,50	4,12	3,70	2,92	700	1	49	53	94	98	27,0				1,120	FASTON 6,3
FG10101	6	1,00	0,91	0,83	0,68	260	1	51	42	51	56	6,0				0,250	FASTON 4.8
FG10121	6	1,20	1,08	1,00	0,78	300	6	97	24,5	50,5	55	7,2				0,300	FASTON 4.8
FG10201	6	2,00	1,83	1,65	1,37	450	1	75	51	53	58	12,0				0,500	FASTON 4.8
FG10301	6	3,00	2,70	2,55	1,95	680	2	134	34	60	65	18,0				0,750	FASTON 4.8
FG10321	6	3,20	2,88	2,72	2,08	750	3	66	33	118	124	19,2				0,800	FASTON 4.8
FG10401	6	4,00	3,60	3,40	2,60	890	1	70	48	102	106	24,0				1,000	FASTON 4.8
FG10405A	6	4,00	3,85	3,60	3,00	750	1	48	51	118	118	24,0				1,000	CONTACT
FG10701	6	7,00	6,30	5,95	4,55	1380	3	151	34	94	98	36,0				1,500	FASTON 4.8
FG10801A	6	8,00	7,20	6,80	5,20	1520	5	98	56	118	118	48,0				2,000	FASTON 4.8
FG11001	6	10,00	9,20	8,25	6,50	2050	2	151	50	94	99	60,0				2,500	FASTON 4.8
FG11201	6	12,00	10,80	9,60	7,50	2100	2	151	50	94	99	72,0				3,000	FASTON 4.8
FG11202	6	12,00	10,80	9,60	7,50	2100	2	151	50	94	99	72,0				3,000	FASTON 6,3
FG12003	6	20,00	18,00	16,50	13,40	3700	8	157	83	125	125	120,0				5,000	Болт + гайка тип М5
FG20086	12	0,80	0,72	0,63	0,53	360	7	96	25	61,5	61,5	3,2				0,200	Провод с наконечником
FG20121	12	1,20	1,06	0,98	0,80	580	4	97	48,5	50,5	55	7,2	0	-20	-20	0,300	FASTON 4.8
FG20121A	12	1,20	1,08	1,00	0,78	550	4	97	42	51	55	7,2	+	+	+	0,300	FASTON 4.8
FG20201	12	2,00	1,83	1,65	1,37	890	2	178	34	60	65	12,0	40	50	50	0,500	FASTON 4.8
FG20271	12	2,70	2,43	2,25	1,76	1100	3	79	55,5	102	106	16,2				0,670	FASTON 4.8
FG20271A	12	2,70	2,44	2,27	1,85	1200	2	132	33	101	101	16,2				0,670	FASTON 4.8
FG20301	12	3,00	2,70	2,55	1,95	1300	4	134	68	61	65	18,0				0,750	FASTON 4.8
FG20321	12	3,20	2,90	2,66	2,15	1430	2	195	47	70	75	19,2				0,800	FASTON 4.8
FG20401	12	4,00	3,60	3,40	2,60	1750	3	90	70	102	106	24,0				1,000	FASTON 4.8
FG20651	12	6,50	5,90	5,40	4,20	2600	4	151	65	94	99	39,0				1,620	FASTON 4.8
FG20721	12	7,20	6,50	5,90	4,60	2650	4	151	65	94	99	43,2				1,800	FASTON 4.8
FG20722	12	7,20	6,50	5,90	4,60	2650	4	151	65	94	99	43,2				1,800	FASTON 6,3
FG21001	12	10,00	9,20	8,25	6,50	4100	4	151	98	94	99	60,0				2,500	FASTON 4.8
FG21202	12	12,00	10,80	9,60	7,50	4200	4	151	98	94	99	72,0				3,000	FASTON 6,3
FG21503	12	15,00	13,70	12,30	9,90	6100	8	181	76	167	167	108,0				4,500	Болт + гайка тип М5
FG21803	12	18,00	16,20	14,76	11,86	6200	8	181	76	167	167	156,0				6,500	Болт + гайка тип М5
FG22703	12	27,00	25,00	23,00	18,00	9000	8	166	175	125	125	162,0				6,750	Болт + гайка тип М5
FG24204	12	42,00	38,50	34,50	28,50	15000	8	196	163	174	174	252,0				10,50	Болт + гайка тип М6
FG26504	12	65,00	62,00	55,80	46,10	22600	8	271	166	190	190	390,0				16,25	Болт + гайка тип М6
FG27004	12	70,00	66,70	60,00	50,00	24000	8	350	166	174	174	620,0				17,50	Болт + гайка тип М6